产品说明书

UGREEN HiTune P3 真无线蓝牙耳机　Model: WS207

App 下载与安装

手机扫一扫，安装 App
或：前往「绿联官网」→「下载/支持」
下载客户端并安装。

特色功能介绍

安装 App后，将您的 P3 耳机添加至 App 中，即可体验以下功能：

- 查看耳机和充电盒电量，双设备连接状态；
- 根据个人喜好进行选择 EQ 音效 (8 组可选)；
- 使用"查找耳机"功能助您快速找回耳机位置；
- 支持触控操作、游戏模式等功能自定义。

注意

- 根据耳机的连接机制，主耳机通常比副耳机耗电更多，因此左右耳机电量可能不一致，此为正常现象，使用不受影响。
- 开启游戏模式将增加卡顿几率，推荐居家等任不扰扰景使用。
- 在使用"查找耳机"功能前，请佩下耳机。

首次充电

首次使用 P3 耳机，请使用标准 5V/1A 的 USB 充电器给充电盒 (耳机在盒内) 充电。

注意

您可以在 App 中查看耳机和充电盒的电量。

耳机佩戴

UGREEN HiTune P3 附送三种尺寸耳帽，中号 (M) 已装在耳机上，请选择最合适的尺寸，以获得理想的佩戴、音质体验。

开/关机

ON 开盒开机：打开充电盒，耳机将自动开机。

OFF 关盒关机：将耳机放回充电盒并合上盖子，耳机将自动关机。

蓝牙链接

打开充电盒后，耳机将进入配对模式，请在手机的蓝牙列表中找到"UGREEN HiTune P3"并连接。

若 2 分钟内未完成连接，耳机将进入休眠模式。此时，请将耳机放回充电盒并合上盒盖，再重新打开，取出耳机尝试连接。

强制配对

如果手机的蓝牙列表没有"UGREEN HiTune P3"，则可以从充电盒中取出左右耳机，同时对两只耳机进行三击，耳机将进入配对状态，此时耳机主耳自灯快速闪烁。

注意

如果此时"设备双连"已开启且有两台手机连接，最先连接的一台将会被断开，耳机将进入配对状态，另一台手机仍然保持连接。

连接失败及解决

从充电盒中取出左右耳机，同时对两只耳机进行五击，耳机将恢复出厂设置，并清除所有配对记录。

触控

L R	播放/暂停	单击左/右耳
R	下一曲	双击右耳
L	上一曲	双击左耳
L R	接听/挂断来电	双击左/右耳
	拒接来电	长按左/右耳 1 秒
L	语音助手	长按左耳 1 秒
R	游戏模式切换	长按右耳 1 秒

设备双连

1. 打开 App，开启"设备双连"。
2. 完成第一台手机 (或平板、电脑) 的蓝牙连接。
3. 从耳机盒中取出左右耳机，同时三击它们使其进入配对状态，此时耳机主耳自灯快速闪烁。

4. 在第二台手机上搜索"UGREEN HiTune P3"并进行配对连接。

注意

因不同品牌的设备版本兼容性问题，从 A 设备切换至 B 设备，音频可能会有数秒延迟。切换前，先暂停 A 的音乐，再播放 B 的音乐。

产品参数

产品名称	UGREEN HiTune P3 真无线蓝牙耳机
产品型号	WS207
蓝牙版本	5.4
无线频段	2400MHz-2483.5MHz
最大射频功率	4dBm
传输距离	10m Max (无遮挡)
蓝牙协议	HFP/AVRCP/A2DP/BLE/SPP
音频编解码	AAC/SBC
频响范围	20Hz-20kHz
充电盒充电口	USB-C
充电盒电池类型	聚合物锂离子电池
电池容量	耳机：34mAh 3.85V (0.131Wh) 充电盒：460mAh 3.7V (1.63Wh)
充电限制电压	5.25V ±
充电盒输入	5V ⎓ 500mA
充电盒输出	5V ⎓ 200mA
耳机充电时长	约 1.5 小时
充电盒充电时长	约 2 小时
续航时间	耳机单次音乐播放约 5.5 小时 搭配充电盒音乐播放约 26 小时
续航数据来源于研发实验室，在音乐模式下，使用 AAC 音频解码格式，以 60% 音量测得。	

服务信息

感谢您对 UGREEN 绿联的信任与支持，我们始终致力于提供优质的服务和产品。

为确保您的问题能得到及时解答，建议您**优先联系购买平台的在线客服**。

在线客服请扫一扫

联系方式：0755-28066995 转 1

官方网址：www.ugreen.com

公司邮箱：support@ugreen.com